

Technische Specificatie Kerkradio KK302

Algemeen

Ingangsspanning:	207 – 253 VAC, 50 Hz
Verbruik:	Max. 18 W
Netschakelaar:	Dubbelpolig aan/uit
Afmetingen (lxbxh):	230 x 280 x 60 mm excl. uitstekende delen
Gewicht kerkradio:	1,8 kg
Gewicht kerkradio incl. verpakking:	2,4 kg
Keuring:	CE (EMC + LVD)

Hoogfrequent

Afstembereik:	47 – 300 MHz
Modulatie:	64QAM
Hoogfrequent bandbreedte:	Signaal: 650 kHz, ontvanger: 1 MHz
Bitrate:	3 Mbit/s inclusief FEC (forward error coding)
Gevoeligheid:	40 – 75 dB μ V
Aantal audio kanalen:	80

Audio

Digitaal

Codering:	MP3
Bitrate:	32 kbit/s
Sample frequentie:	22,05 kHz

Analoog

Audiobereik:	50 - 10.000 Hz, +/- 0,5 dB
Uitgangsvermogen:	2 x 5 W Sinus

Bediening

Volume regeling:	Draaiknop of afstandsbediening
Voorkeuzetoetsen:	Knoppen 1 t/m 6 op front of knoppen 1 t/m 9 via de afstandsbediening
Standby modus:	Via de afstandsbediening

Wekkerfunctie

Instelling:	Via menu afstandbediening
Wektijd:	Maximaal 24 uur van te voren
Weksignaal:	Ingesteld kanaal, bij afwezigheid: piepton

Aansluitingen

Kabel:	IEC in/uit (doorlus), demping < 1 dB @ 100 MHz
--------	--

Externe speakers

Draadaansluiting rood/zwart

Koptelefoonuitgang
Lijnuitgang:Jack 6,3 mm, 2 x 32 Ohm, op voorzijde
Tulp (cinch), L/R, 0 dBm, 600 Ohm**Display**

LCD:

2 x 20 karakters

Achtergrond:

Groen

Accessoires

- Luidspreker box

Impedantie:

8 Ohm

Maximum vermogen:

8 W (continue)

Kleur:

Donkergrijs (antraciet)

Afmetingen:

104 x 104 x 169 mm

- Afstandsbediening

Code

RC5

Type

Istreme

Kanaalnummer (+/-)

Volumeregeling (+/-)

Menu:

ingave kanaalnummer 01-80

luidspreker aan/uit

instelling klok en wekkertijd

- Netsnoer

Lengte: 1,5 m

- Coaxkabel

Lengte: 1,2 m

- Audiokabel

Lengte: 1,5 m

- Handleiding

Istreme BV**Olympia 1a / 1b, 1213 NS Hilversum****Postbus 24, 1200 AA Hilversum****telefoon: 035-6462671****fax: 035-6462666****contactpersoon: Koos van der Fluit****mobiel: 06-10975241****email: info@istreme.nl****website: www.istreme.nl**